

# HL-3140CW

## Compatta stampante a colori con Wi-Fi

Velocità di stampa  
fino a 18ppm

Interfaccia wireless



Design compatto

Cartucce a colori  
ad alta capacità

### Caratteristiche principali:

#### Stampa veloce a colori

- Alta produttività con la velocità di stampa a colori e in monocromatico fino a 18 ppm

#### Cartucce ad alta capacità

- Riduzione dei costi operativi grazie alle cartucce a colori opzionali ad alta capacità

#### Capacità carta

- Cassetto carta inferiore da 250 fogli e slot ad alimentazione manuale a foglio singolo

#### Stampe di alta qualità

- Stampa di documenti professionali a colori con una risoluzione di 2.400 x 600 dpi<sup>7</sup>

#### Stampa mobile

- Supporta Apple AirPrint, Google Cloud Print<sup>®6</sup>, Wi-Fi Direct<sup>™</sup> & Cortado Workplace<sup>6</sup>

#### Connettività wireless

- Condivisione delle risorse tramite interfaccia di rete wireless 802.11b/g/n



## Generale

<b>Tecnologia</b>	LED elettrofotografica
<b>Processore</b>	333 MHz
<b>Velocità di stampa (A4)</b>	18 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
<b>Risoluzione</b>	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi <sup>7</sup> ), 600 x 600 dpi
<b>Memoria</b>	64 MB
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0 Hi-Speed
<b>Interfaccia di rete wireless</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>FPOT (Tempo di uscita prima stampa)</b>	Meno di 16 secondi a colori e in monocromatico da "Pronto"
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Meno di 24 secondi da modalità "sleep"
<b>Linguaggi di stampa</b>	GDI (basato su host)
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD da 1 linea e 16 character Tasti: Go, Cancel, Secure, OK, Back, +, -

## Funzionalità di stampa

<b>Stampa N in 1<sup>3</sup></b>	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9, o 16)
<b>Stampa poster</b>	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
<b>Stampa filigrana<sup>4</sup></b>	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
<b>Stampa ID<sup>4</sup></b>	Permette di aggiungere l'identificativo ai documenti stampati (data e ora, brevi messaggi personalizzati o lo username PC)
<b>Stampa manuale in fronte/retro<sup>4</sup></b>	Stampa manualmente in fronte/retro
<b>Stampa opuscoli manuale<sup>4</sup></b>	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione manuale
<b>Ignora pagina bianca<sup>4</sup></b>	Ignora qualsiasi pagina bianca nei documenti
<b>Stampa profili<sup>3</sup></b>	Archivia le impostazioni preferite dei driver come profili per recuperarle facilmente
<b>Stampa il testo in nero<sup>4</sup></b>	Converte il testo dei documenti in nero durante la stampa

<sup>1</sup> Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798

<sup>2</sup> Calcolato con carta da 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup> Solo Windows®

<sup>5</sup> Download gratuito opzionale da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Deve essere connesso al Web

<sup>7</sup> Verticale x orizzontale

## Driver di stampa

<b>Windows®</b>	Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 & 2008 R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
<b>Macintosh</b>	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

## Stampa da web o dispositivi mobili

<b>Google Cloud Print<sup>6</sup></b>	Stampa i file più comuni dall'applicazione Google Cloud print
<b>Apple AirPrint</b>	Stampa i file più comuni dall'applicazione Apple AirPrint
<b>Cortado Cloud Print<sup>6</sup></b>	Stampa i file più comuni da qualsiasi smart phone, tablet o PC tramite l'applicazione Cortado che supporta Cortado Cloud Print

## Gestione carta

<b>Carta in entrata<sup>2</sup></b>	Cassetto standard: 250 fogli Slot ad alimentazione manuale: 1 foglio singolo
<b>Carta in uscita<sup>2</sup></b>	Faccia in giù: 100 fogli Faccia in su: (percorso carta lineare): 1 foglio

## Specifiche supporti

<b>Grammatura carta</b>	Cassetto standard: carta semplice e riciclata (60 - 105g/m <sup>2</sup> ) Slot ad alimentazione manuale: carta semplice, riciclata, cartoncino e e lucida (60 - 163g/m <sup>2</sup> )
<b>Stampa su buste ed etichette</b>	Si da slot ad alimentazione manuale. L'accuratezza della stampa dipende dalla qualità e dal tipo di buste o etichette utilizzate
<b>Formati carta</b>	Cassetto standard: A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio Slot ad alimentazione manuale: ampiezza 76.2 mm - 216 mm x lunghezza 116 mm - 355.6 mm

## Rete e sicurezza

<b>Interfaccia di rete wireless</b>	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Stampa in wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless access point
<b>Supporto impostazione wireless</b>	Wi-Fi Protected Setup (WPS) e AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
<b>Wireless Applications</b>	Tecnologia Intel My Wi-Fi e Vertical Pairing
<b>Network Protocols</b>	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR risponditore, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, Telnet Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client e Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (stampa), CIFS Client, SNTIP Client
<b>IPv6 (disattivato di default)</b>	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR risponditore, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, Telnet Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (stampa), CIFS Client, SNTIP Client
<b>Sicurezza di interfaccia di rete wireless</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP prima SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
<b>Sicurezza di rete wireless aziendale</b>	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
<b>Stampa Log to Network</b>	Registra in un file in rete le attività di stampa di ogni singolo utente, incluso l'identificativo di rete, il nome del documento stampato e il numero di pagine
<b>Notifiche E-mail</b>	Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di interruzione delle attività di stampa
<b>Restrizione IPv4</b>	Limita l'accesso agli utenti in rete ad alcuni dispositivi
<b>Impostazioni "Lock"</b>	Limita l'accesso al pannello di controllo tramite PIN di 4 cifre
<b>Stampa sicura<sup>3</sup></b>	Protegge la stampa dei lavori con un numero PIN di 4 cifre da digitare sul pannello di controllo prima della stampa
<b>Funzione "Secure Function Lock 2.0"</b>	Limita l'attività di stampa di un singolo utente o gruppo di utenti in rete. Può essere utilizzato con l'identificativo di login dell'utente PC fino a 25 utenti

## Utilità di gestione di rete

<b>Embedded Web Server</b>	Software di gestione di stampa incorporato nel dispositivo
<b>BRAdmin Light<sup>3e5</sup></b>	Software di gestione e setup LAN
<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b>	Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su più PC collegati in rete in modalità Windows®
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4e5</sup></b>	Software di gestione LAN/WAN

## Consumabili

<b>Toner in dotazione (CMYK)</b>	1.000 pagine <sup>1</sup>
<b>Toner a capacità standard (a colori e monocromatico)</b>	Toner nero (TN-241BK) 2.500 pagine <sup>1</sup> Toner ciano (TN-241C) 1.400 pagine <sup>1</sup> Toner magenta (TN-241M) 1.400 pagine <sup>1</sup> Toner giallo (TN-241Y) 1.400 pagine <sup>1</sup>
<b>Toner ad alta capacità (colore)</b>	Toner ciano (TN-245C) 2.200 pagine <sup>1</sup> Toner magenta (TN-245M) 2.200 pagine <sup>1</sup> Toner giallo (TN-245Y) 2.200 pagine <sup>1</sup>
<b>Altri consumabili</b>	Unità tamburo (DR-241CL) 15.000 pagine (una pagina per lavoro) Cinghia (BU-220CL) fino a 50.000 pagine Vaschetta recupero toner (WT-220CL) fino a 50.000 pagine
<b>Contenuto della confezione</b>	Cartucce toner, tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per il driver Windows® e Mac, guida all'installazione veloce, manuale utente, guida PC, cavo interfaccia PC NON incluso

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

## Dimensioni e pesi

<b>Con cartone</b>	597 x 251 x 364 mm 21 kg
<b>Senza cartone</b>	410 x 465 x 240 mm 17.4 kg

## Carico di lavoro

<b>Consigliato</b>	300 – 1.500 pagine al mese
--------------------	----------------------------

## Ambiente

<b>Consumo energetico</b>	In stampa 335W, in attesa 60W, in modalità riposo 5.5W, in modalità <i>deep sleep</i> 0.57W, spenta 0.05W
<b>Valore TEC</b>	0.9kWh / settimanali
<b>Livello di pressione sonora</b>	In stampa 53dbA, in attesa 33dbA
<b>Livello di potenza sonora</b>	In stampa 6.31BA, in attesa 4.15BA
<b>Risparmio energetico</b>	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
<b>Risparmio toner</b>	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
<b>Energy Star</b>	Sì
<b>Blue Angel</b>	Sì
<b>Nordic Swan</b>	Sì



## Lavoriamo insieme per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo per assumerci le responsabilità, per agire nel rispetto degli altri e per cercare di fare una differenza positiva costruendo una società dove lo sviluppo sostenibile possa essere raggiunto. Chiamiamo questo approccio Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)