

## ADS-1100W

### Scanner documenti fronte/retro ad alta velocità



### Caratteristiche principali:

#### Alta qualità

- Lo scanner ad alta precisione offre un'eccezionale qualità di immagine fino a 1.200 dpi.

#### Scansione fronte/retro automatica

- I sensori Dual CIS consentono la scansione fronte-retro con una singola passata.

#### Scansione "One touch"

- È possibile convertire i documenti cartacei in file digitali rapidamente e facilmente con la semplice scansione "one-touch".

#### Efficienza

- È possibile ottimizzare il flusso di lavoro effettuando la scansione dei documenti direttamente su chiavetta USB per scansioni senza PC.

#### Compatibilità

- In dotazione un'ampia gamma di software per Windows e Mac, per una perfetta integrazione nei sistemi aziendali esistenti.

#### Veloce

- Scansione fronte-retro ad alta velocità fino a 16 pagine al minuto (32 ipm).

#### Connettività

- È possibile condividere lo scanner in modalità wireless all'interno della rete in uso tramite connettività Wi-Fi integrata.



## Caratteristiche generali

<b>Tipo di scanner</b>	Alimentatore automatico di documenti (ADF), scansione automatica fronte-retro
<b>Modalità di scansione</b>	A colori, scala di grigi e bianco e nero
<b>Sensore immagine</b>	Doppio CMOS dual CIS (sensore a contatto immagine) 1 x fronte e 1 x retro per consentire la scansione fronte-retro in un singolo passaggio
<b>Processore</b>	ARM946 288 MHz
<b>Memoria</b>	128 MB
<b>Backup Clock</b>	Fino a 24 ore
<b>Interfaccia locale</b>	USB 2.0 Hi-Speed

## Scansione

<b>Velocità di scansione a colori e in monocromatico</b>	Fino a 16 ppm (pagine al minuto) A4
<b>Scansione a colori e in monocromatico fronte-retro</b>	Fino a 16 ppm (pagine al minuto), fino a 32 ipm (immagini al minuto) A4
<b>Risoluzione di scansione ottica</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Risoluzione di scansione interpolata</b>	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
<b>Profondità del colore</b>	30 bit interni, 24 bit esterni
<b>Scala grigi</b>	256 livelli
<b>Formati di file supportati</b>	JPEG, TIFF e PDF, (standard,) ricercabili <sup>1</sup> e protetti da password
<b>Scansione su USB</b>	È possibile eseguire la scansione direttamente su un'unità di memoria flash USB, eliminando di conseguenza la necessità di un PC
<b>Scan to E-mail<sup>1</sup></b>	È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti come allegati ai messaggi e-mail all'interno del software di gestione della posta elettronica utilizzato
<b>Scan to OCR<sup>1</sup></b>	È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti all'interno dell'applicazione di word processing utilizzata, per esempio Microsoft® Word, per effettuare modifiche immediate
<b>Scan to File<sup>1</sup></b>	È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti su un file del computer
<b>Scan to Image<sup>1</sup></b>	È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti all'interno del software di elaborazione immagini preferito
<b>Scan to SharePoint<sup>1&amp;3</sup></b>	Consente di caricare i file scansionati su SharePoint utilizzando il connettore PaperPort

## Driver di scansione

<b>Windows®</b>	TWAIN e WIA (Windows® 8, Windows 7® e Windows Vista® e Windows XP®), ISIS <sup>4</sup>
<b>Macintosh</b>	TWAIN e ICA (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x & 10.8.x)
<b>Linux<sup>4</sup></b>	SANE

<sup>1</sup>Richiede il software fornito in dotazione con l'apparecchio

<sup>2</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>3</sup>Solo Windows®

<sup>4</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

## Software per Windows®

<b>Brother Control Centre 4</b>	Software di scansione Brother di facile utilizzo
<b>Funzionalità avanzate Control Centre 4</b>	Correzione automatica inclinazione pagine, ignora pagine vuote, rotazione automatica delle immagini, prevenzione del "bleed-through" (visibilità indesiderata del retro pagina), eliminazione sfondo, modalità schede in plastica
<b>Nuance® PaperPort 12 SE</b>	Programma per la gestione e la condivisione dei documenti
<b>NewSoft® Presto!® BizCard 6</b>	Soluzione globale di gestione dei biglietti da visita

## Software per Mac

<b>Brother Control Centre 2</b>	Software di scansione Brother di facile utilizzo
<b>NewSoft® Presto!® BizCard 6</b>	Soluzione globale di gestione dei biglietti da visita
<b>NewSoft® Presto!® PageManager® 9</b>	Programma per la gestione e la condivisione dei documenti

## Scansione portatile

<b>Scansione verso dispositivi Android</b>	È possibile effettuare la scansione dalla porta USB direttamente verso un dispositivo Android che può essere montato come dispositivo di memoria di massa/disco rigido rimovibile
<b>App Image Viewer Brother</b>	Consente di visualizzare e organizzare le immagini digitalizzate sul dispositivo Android in uso
<b>App iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso smartphone o tablet con sistema operativo Android
<b>App iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso un iPad / iPhone / iPod
<b>App iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone

## Funzionalità di scansione diretta

<b>Scansione su memoria flash USB</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente su unità di memoria flash USB
<b>Scan to FTP</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti inviandoli direttamente a un server FTP

## Gestione carta

<b>Ingresso carta</b>	Fino a 20 fogli
<b>Formati carta foglio singolo</b>	51 mm - 215,9 mm in larghezza e 70 mm - 863 mm in lunghezza
<b>Formati carta multi-foglio</b>	51 mm - 215,9 mm in larghezza e 70 mm - 297 mm in lunghezza
<b>Grammatura carta</b>	52 g/m <sup>2</sup> - 110 g/m <sup>2</sup> 52 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> (1 alla volta)
<b>Modalità foglio di supporto</b>	Tasca trasparente in plastica utilizzata per la scansione di documenti stampati su tipi di carta non supportata o danneggiata. Utilizzabile con documenti fino a 270 mm x 110 mm
<b>Scansione di carta di grandi dimensioni</b>	Sì, fino a 215,9 mm di larghezza e fino a 863 mm di lunghezza (1 alla volta)
<b>Supporto scansione biglietti da visita</b>	Sì (1 alla volta) Peso max 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Scansione di schede in plastica</b>	Sì (1 alla volta) 0,4 mm - 0,76 mm di spessore

## Connessione alla rete

<b>Interfaccia di rete wireless</b>	Interfaccia di rete wireless integrata 802.11b/g/n
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione nomi NetBIOS/WINS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLNMR, Custom Raw Port/Port 9100, FTP Client e Server, SNMPv1/v2c/, server HTTP/HTTPS, TFTP client e server, ICMP, Servizi web (scansione), SMTP Client
<b>Sicurezza della rete wireless</b>	APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP)
<b>Configurazione della connettività wireless</b>	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
<b>Sicurezza della rete wireless</b>	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2-PSK (AES)

## Utilità di gestione rete

<b>Server web incorporato</b>	Software di gestione scansione basata sul Web incorporato nell'apparecchio
<b>BRAdmin Light<sup>2</sup></b>	Software di impostazione e gestione LAN
<b>BRAdmin Professional 3<sup>3&amp;4</sup></b>	Software di gestione LAN/WAN

## Ambiente

<b>Requisiti di alimentazione elettrica</b>	100 - 240 VCA, 50/60Hz
<b>Consumo energetico (in fase di scansione)</b>	14 W
<b>Consumo energetico (in modalità pronto)</b>	4,0 W
<b>Consumo energetico (in modalità di riposo)</b>	1,5 W
<b>Consumo energetico (in modalità Off)</b>	0,25 W
<b>Livello di pressione sonora</b>	47 dB o inferiore
<b>Livello di potenza acustica</b>	29 dB o inferiore

## Dimensioni e peso

<b>Con imballo</b>	380 (L) x 170 (P) x 207(A) - 2,5 kg
<b>Senza imballo</b>	285 (L) x 103 (P) x 84 (A) - 1,5 kg

## Ciclo di lavoro

<b>Volume giornaliero max</b>	Fino a 500 fogli
-------------------------------	------------------

## Consumabili

<b>Cuscinetto di separazione per ADF</b>	Durata: 10.000 fogli Codice: SP-C0001
<b>Rullo di prelevamento per ADF</b>	Durata: 50.000 fogli Codice: RUR-C0001
<b>Foglio di supporto per ricevute</b>	Codice: CS-RE001

## Contenuto della confezione

ADS-1100W  
Cavo di alimentazione  
Cavo USB  
Software driver per Windows® e Mac OS (DVD)  
Guida rapida all'installazione  
Guida dell'utente (DVD)  
Guida relativa alla sicurezza del prodotto  
Foglio di supporto



## Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth." [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

## ADS-1600W

Scanner ad alta velocità con connettività di rete wireless

Display touchscreen  
a colori da 6,8 cm

Connessione di  
rete wireless  
incorporata



Velocità di scansione  
fino a 18 ppm

Scansione  
fronte-retro  
automatica

---

### Caratteristiche aggiuntive rispetto al modello: ADS-1100W

#### Facile da usare

- È possibile convertire rapidamente e facilmente il materiale cartaceo in file digitali con l'intuitivo display touchscreen a colori da 6,8 cm.

#### Scan to Cloud

- È possibile effettuare la scansione dei documenti direttamente verso un'ampia gamma di servizi con connessione web.

## Funzionalità di scansione diretta

<b>Scansione su una cartella di rete<sup>3</sup> (PMI)</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti su una cartella specificata nella rete in uso senza utilizzare un PC
<b>Scansione su server e-mail</b>	Consente di effettuare la scansione e la condivisione dei documenti tramite e-mail
<b>Rubrica indirizzi e-mail</b>	100 posizioni di memoria per indirizzi e-mail
<b>Broadcasting</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso un massimo di 50 indirizzi e-mail
<b>Scan to Cloud</b>	Consente di effettuare la scansione dei documenti verso GOOGLE Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Picasa™, EVERNOTE®, Box.net e SkyDrive, Office Doc Creator
<b>Scorciatoie di scelta rapida</b>	È possibile creare fino a 12 scorciatoie di scelta rapida personalizzate per richiamare rapidamente le funzionalità di scansione utilizzate più frequentemente
<b>TagScan</b>	Consente di aggiungere tag (etichette) per i seguenti servizi web: Evernote, Flickr & Picasa

## Scansione

<b>Velocità di scansione a colori e in monocromatico</b>	Fino a 18 ppm (pagine al minuto) A4
<b>Scansione a colori e in monocromatico fronte-retro</b>	Fino a 18 ppm (pagine al minuto), fino a 36 ipm (immagini al minuto) A4

## Software per Windows®

<b>Nuance® PDF Convertor Professional 7:</b>	Potente software PDF intelligente per utenti professionali che consente di creare, convertire, modificare, assemblare e condividere file PDF
--	--

## Connessione alla rete

<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione nomi NetBIOS/WINS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client e Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/, server HTTP/HTTPS, TFTP client e server, ICMP, Servizi web (scansione), SMTP Client, XMPP
<b>Notifiche via e-mail</b>	Invio automatico da parte dell'apparecchio di notifiche a un indirizzo e-mail designato nel momento in cui è richiesta attenzione

## Dimensioni e peso

<b>Con imballo</b>	380 (L) x 170 (P) x 207(A) - 2,6 kg
<b>Senza imballo</b>	285 (L) x 103 (P) x 84 (A) - 1,6 kg

## Contenuto della confezione

ADS-1600W  
 Cavo di alimentazione  
 Cavo USB  
 Software driver per Windows® e Mac OS (DVD)  
 Guida rapida all'installazione  
 Guida dell'utente (DVD)  
 Guida relativa alla sicurezza del prodotto  
 Foglio di supporto  
 Foglio di supporto per scansione di schede in plastica

<sup>1</sup>Richiede il software fornito in dotazione con l'apparecchio

<sup>2</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>3</sup>Solo Windows®

<sup>4</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>